

RATGEBER 2 · FÖRDER-KOMPASS 2026 · TIROL & KÄRNTEN

Förder-Kompass 2026: **Bund, Land Tirol, Land Kärnten.**

Welche Förderung es für Photovoltaik, Speicher und Wallbox gibt, wann der Antrag gestellt werden muss und was zusammenpasst – mit den Sätzen, die im Herbst 2026 gelten, und zwei Rechenbeispielen aus echten Projekten.

150 €**je kWp und je kWh vom Bund (EAG)**

Photovoltaik bis 10 kWp und Speicher bis 50 kWh, gedeckelt mit 30 % der förderfähigen Kosten

08.–22.10.**letzter EAG-Fördercall 2026**

Öffnung am 8. Oktober um 17:00 Uhr – Antrag vor der Inbetriebnahme

3.000 €**Pauschale Land Kärnten**

PV-Neuanlage mit Speicher („5 + 5“), kumulierbar mit dem Bund

1 Netzantrag zuerst

Ohne Angebot des Netzbetreibers kein EAG-Ticket – deshalb Wochen vor dem Call stellen.

2 Ticket am Stichtag

Kategorie A/B: die Uhrzeit zählt. Wir reichen für Sie ein oder bereiten alles vor.

3 Bauen, Frist halten

Nach dem Fördervertrag sechs Monate bis zur Inbetriebnahme (bis 100 kWp).

Förder-Check für Ihr Projekt – kostenlos

Wir sagen Ihnen vor der Auftragsvergabe, welche Programme für Sie gelten und wer wann was einreicht.

QR scannen: Förder-Check online – elmetic.com/foerder-check

+43 4852 231 24info@elmetic.com**Förder-Check
online**

EAG-Investitionszuschuss: die Regeln 2026.

Der Bund fördert über das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) Photovoltaik und – nur gemeinsam mit einer neuen oder erweiterten PV-Anlage – auch Speicher. Beantragt wird online bei der EAG-Abwicklungsstelle, in Calls von zwei Wochen. Der dritte und letzte Call 2026 läuft vom 8. bis 22. Oktober.

150 €/kWp

Kategorie A bis 10 kWp; 140 €/kWp bis 20 kWp (B); max. 130 €/kWp bis 100 kWp (C); max. 120 €/kWp bis 1 MWp (D)

150 €/kWh

Speicher bis 50 kWh, mindestens 0,5 kWh je kWp – nur mit PV-Neuanlage oder -Erweiterung

30 %

Deckel: höchstens 30 % der förderfähigen Investitionskosten

+10 %

Made-in-Europe-Bonus je für Module, Wechselrichter und Speicher aus europäischer Fertigung

So läuft der Call

Schritt	Was passiert	Was Sie brauchen
Vor dem Call	Netzantrag beim Netzbetreiber, Angebot für den Einspeisepunkt einholen	Zählpunkt, Netzbetreiber-Angebot, Installateur-Angebot
8. Oktober, 17:00	Ticketziehung. Kategorie A/B: Reihung nach Uhrzeit (Windhundprinzip); C/D: nach beantragtem Förderbedarf in €/kWp	Zugangsdaten, alle Daten vorab eingetragen
Nach dem Ticket	Antrag vervollständigen, Fördervertrag abwarten	Datenblätter, Herkunftsnachweise für den Europa-Bonus
Bau	Bauen ist vor dem Antrag erlaubt, die Inbetriebnahme muss nach dem Antrag liegen	Fertigstellungsmeldung, Rechnung, Inbetriebnahmeprotokoll
Frist	6 Monate bis zur Inbetriebnahme (bis 100 kWp), 12 Monate darüber	Termin mit uns fix planen



Reine Speicher-Nachrüstung: kein EAG-Zuschuss

Ein Speicher an einer bestehenden PV-Anlage ohne Erweiterung bekommt vom Bund nichts. Dafür gibt es die Landesprogramme (nächste Seite). Und: Wallbox-Förderung für Private ist 2026 ausgeschöpft.

Land Tirol, TIWAG und Land Kärnten.

Land Tirol

- ☐ **Photovoltaik: 125 € je kWp**
für die ersten 20 kWp, höchstens 2.500 €, über die Wohnbauförderung – Voraussetzungen vorab prüfen.
- ☐ **Speicher-Nachrüstung: 100 € je kWh**
bis 10 kWh, also bis 1.000 € – nur für die Nachrüstung an bestehender PV oder die Erweiterung eines Speichers. Antrag **nach** der Inbetriebnahme, Hauptwohnsitz, Fachbetrieb.
- ☐ **Nicht mit dem Bund kombinierbar**
für dieselbe Speicherinvestition – bei einer Neuanlage ist deshalb der EAG-Zuschuss der richtige Weg.
- ☐ **Gemeinden**
fördern unterschiedlich; Sillian zum Beispiel hat kein eigenes PV-Programm. Wir fragen für Sie nach.

TIWAG-Speicherbonus

100 € je angefangener kWh, höchstens 1.000 €, als monatliche Gutschrift über 24 Monate; zusätzlich zur EAG-Förderung. Voraussetzung sind ein aufrechter TIWAG-Vertrag und ein steuerbarer, kompatibler Speicher – ob Ihr Wunschgerät auf der Liste steht, klären wir vor dem Kauf.

Land Kärnten (Raum Villach)

- ☐ **PV-Neuanlage mit Speicher: 3.000 € Pauschale**
Bedingung „5 + 5“: mindestens 5 kWp Photovoltaik und 5 kWh nutzbarer Speicher, gleichzeitig errichtet, höchstens 50 % der Kosten, Errichtung 2026.
- ☐ **Speicher-Nachrüstung: 1.000 € Pauschale**
ab 5 kWh, nur Private; nächster Antragscall voraussichtlich ab Mitte Oktober 2026.
- ☐ **Kumulierbar mit dem Bund**
2026 ohne Anrechnung – das ist der große Unterschied zu Tirol.
- ☐ **Antrag nach Fertigstellung**
online beim Land; beim Bund dagegen vor der Inbetriebnahme. Beide Fristen passen zusammen, wenn der Zeitplan stimmt.

Umsatzsteuer

Der Nullsteuersatz für private PV-Anlagen ist mit 31.12.2025 ausgelaufen – 2026 gelten wieder 20 % Umsatzsteuer, in Tirol wie in Kärnten.

Auf einen Blick: wer fördert was (Stand 26.09.2026)

	PV-Neuanlage	Speicher mit Neuanlage	Speicher-Nachrüstung	Antrag
Bund · EAG	150/140/130/120 €/kWp	150 €/kWh (max. 50 kWh)	–	vor Inbetriebnahme, Call 08.–22.10.
Land Tirol	125 €/kWp (max. 2.500 €)	–	100 €/kWh (max. 1.000 €)	nach Inbetriebnahme
TIWAG	–	–	100 €/kWh (max. 1.000 €)	Kundenportal, kompatibler Speicher
Land Kärnten	in der Pauschale	3.000 € („5 + 5“)	1.000 € (ab 5 kWh)	nach Fertigstellung
Wallbox privat	–	–	–	Bundesförderung 2026 ausgeschöpft

Was zwei echte Projekte bekommen.

Beispiel Tirol: 5,7 kWp + 14,7 kWh Speicher

Einfamilienhaus im Pustertal, Süddach, Neuanlage mit Speicher (Angebot 2026).

EAG Photovoltaik 5,7 kWp × 150 €	855 €
----------------------------------	--------------

EAG Speicher 14,7 kWh × 150 €	2.205 €
-------------------------------	----------------

Land Tirol PV 5,7 kWp × 125 € (wenn Voraussetzungen erfüllt)	713 €
--	--------------

Summe Richtwert	≈ 3.770 €
------------------------	------------------

Made-in-Europe-Bonus und 30%-Deckel je nach Komponentenwahl; Landesförderung Speicher entfällt bei Neuanlage.

Beispiel Kärnten: 13,3 kWp + 14,7 kWh Speicher

Projekt Finkenstein bei Villach, drei Dachflächen, Wallbox (2026).

EAG Photovoltaik 10 kWp × 150 € + 3,3 kWp × 140 €	1.962 €
---	----------------

EAG Speicher 14,7 kWh × 150 €	2.205 €
-------------------------------	----------------

Land Kärnten Pauschale „5 + 5“	3.000 €
--------------------------------	----------------

Summe Richtwert	≈ 7.170 €
------------------------	------------------

Kumulierung 2026 ohne Anrechnung; der Kärntner Antrag erfolgt nach Fertigstellung, der EAG-Antrag vor der Inbetriebnahme.

Sep

Netzantrag

Zählpunkt und Netzbetreiber-Angebot einholen – Vorlauf mehrere Wochen.

8.10.

EAG-Ticket 17:00

Antrag mit allen Daten vorbereitet, Ticket ziehen, Fördervertrag abwarten.

Okt–Mär

Montage & IBN

Inbetriebnahme innerhalb von 6 Monaten, Zählertausch durch den Netzbetreiber.

danach

Abrechnung & Land

Endabrechnung EAG; Landesanträge (Tirol Speicher / Kärnten) nach Fertigstellung.

Unterlagen-Checkliste

- ☐ Zählpunktnummer (33-stellig, auf der Stromrechnung) und Netzbetreiber-Angebot für den Einspeisezählpunkt
- ☐ Angebot des Installateurs mit kWp, kWh und Komponentenliste
- ☐ Datenblätter und Herkunftsnachweise (Europa-Bonus)
- ☐ Grundbuchauszug oder Eigentümersnachweis, Meldezettel (Hauptwohnsitz für Landesprogramme)
- ☐ Bankverbindung für die Auszahlung
- ☐ Nach dem Bau: Rechnung, Zahlungsnachweis, Inbetriebnahmeprotokoll, Fertigstellungsmeldung des Netzbetreibers

Die ELMETIC Ratgeber-Reihe – und der nächste Schritt.



Alle Ratgeber kostenlos unter [elmetic.com/ratgeber](https://www.elmetic.com/ratgeber)

- 1 **Photovoltaik in Osttirol**
Ertrag je Gemeinde, Grat und Schnee, Dimensionierung, Ablauf bis zur Inbetriebnahme
- 2 **Förder-Kompass 2026**
EAG, Land Tirol, TIWAG, Land Kärnten – Sätze, Fristen, Rechenbeispiele
- 3 **Stromspeicher richtig dimensionieren**
Speichergröße nach Verbrauch, LFP, Notstrom, Nachrüstung, Förderung
- 4 **Netzspitzen 2027 für Betriebe**
Leistungspreis, Lastganganalyse, Maßnahmen und Speichergrößen für Betriebe
- 5 **Elektro-Checkliste Neubau & Sanierung**
Verteiler, Leerrohre, Zählerplatz, Raum für Raum – Neubau und Sanierung
- 6 **Notfall-Karte Stromausfall**
Vier Schritte beim Stromausfall, Nummern, Notfall-Schublade, Notstrom
- 7 **Inselanlage für die Almhütte**
Winteraulegung, Victron-System, Ausbaustufen, Verbraucher ehrlich gerechnet
- W **Wallbox-Ratgeber**
27 Wallboxen im Vergleich, Zähler für PV-Überschussladen, Ladezeiten

So arbeiten wir

- ☐ **Wir raten nicht – wir rechnen.**
PVGIS, Sonnenmodell, Lastgang, Rechenkern: jede Empfehlung hat eine Zahl dahinter.
- ☐ **Ein Ansprechpartner.**
Elektromeister aus Leisach bei Lienz – vom ersten Gespräch bis zur Abnahme und danach.
- ☐ **Alles aus einer Hand.**
Planung, Netzantrag, Förderung, Montage, Inbetriebnahme, Dokumentation, 24/7-Notdienst.

Kontakt

ELMETIC GmbH

Gries 55, 9909 Leisach bei Lienz

Telefon +43 4852 231 24 · info@elmetic.com

www.elmetic.com

Bürozeiten Montag bis Freitag 08:00–16:00 Uhr ·

Elektro-Notdienst rund um die Uhr unter derselben Nummer

Einsatzgebiet: alle 33 Gemeinden Osttirols, Photovoltaik und Speicher auch im Raum Villach

Förder-Check für Ihr Projekt – kostenlos

Wir sagen Ihnen vor der Auftragsvergabe, welche Programme für Sie gelten und wer wann was einreicht.

+43 4852 231 24
info@elmetic.com



Förder-Check
online

Hinweis: Förderungen sind budget- und fristabhängig; ein Anspruch besteht erst mit dem Fördervertrag. Quellen: EAG-Abwicklungsstelle (OeMAG), Land Tirol, Land Kärnten, TIWAG – Stand September 2026. Alle Angaben nach bestem Wissen, Stand 26.09.2026; verbindlich sind Gesetze, Richtlinien, Datenblätter und unser schriftliches Angebot. Wir raten nicht – wir rechnen: Ihre Zahlen ergeben sich aus dem Vor-Ort-Check. ELMETIC GmbH, Gries 55, 9909 Leisach bei Lienz · FN 584775p, Landesgericht Innsbruck · Elektromeisterbetrieb.